

セレクトスイッチ(つまみ形・レバー形)

形式の呼び方

A25 SN 2 11 B V J □

基本形式

取付穴 φ25

形 式	
記号	形式
SN2・SNE2	つまみ形(2ノッチ)
SN3・SNE3	つまみ形(3ノッチ)
ST2・STE2	レバー形(2ノッチ)
ST3・STE3	レバー形(3ノッチ)

動 作 特 性	
記号	動作方法
2	2ノッチ手動復帰
2L	2ノッチ左自動復帰
2R	2ノッチ右自動復帰
3	3ノッチ手動復帰
3L	3ノッチ左自動復帰
3R	3ノッチ右自動復帰
3LR	3ノッチ左右自動復帰

記号部説明^{※1}

2ノッチ

11

a接点の数

b接点の数

2ノッチの接点構成一覧はP209をご覧ください。

3ノッチ

1111

右でONとなる接点

左でONとなる接点

右と中でONとなる接点

左と中でONとなる接点

3ノッチの接点構成一覧はP212をご覧ください。

2ノッチ MBB^{※2}**11D**

右でONとなる接点

左でONとなる接点

MBB接点識別記号

MBB接点の接点構成一覧はP211をご覧ください。

特殊対応品

記号	対応内容
無記入	標準品
TC	熱帯処理品
FA	耐寒処理品
CCC ^{※3}	CCC対応品

コンタクトユニット

記号	形式
無記入	H C 形
J	J C 形

コンタクトユニット

記号	形式
無記入	横取付(端子方向 左右)
V	縦取付(端子方向 上下)

つまみ・レバー部色

記号	色
B	黒
R	赤
G	緑

※1 接点の片積は最大2段となります。

※2 MBB接点(メークビフォアブレーク接点)は2ノッチ手動復帰のみでの対応となります。

※3 形式ラベルには、CCCと記載されません。CCC対応品には認証シールが貼付られています。
CCC対応品一覧はP111をご覧ください。